

?????????? ? ??????????? ?42608



?????? ?42608 ?????????????? ?? ?????????? ??? ???? ? ?????????? ? ?????????????? ????? ?????????????? ??? ? ?????????? ?????????? ??????????????????. ??????? ?42608 ?????????????? ?? ?????????? ? ??? ? ?????????? ??????????. ?????? ????? ?????????????????? ?? ?????????? ??????? ? ?????????????? ?????????? ?????? IP54 ?? ?????????? ?????? (? ????).

??????: ??? ?? ???????
[?????? ?????? ?? ?????????](#)

???????

?????? ?????????????? ?? ?????????? ??? ???? ? ?????????? ? ?????????????? ????? ?????????????? ??? ? ?????????? ?????????? ??????????????????.
?????? ?42608 ?????????????? ?? ?????????? ? ??? ? ?????????????? ??????????.
?????? ??? ?????????????????? ?? ?????????? ?????? ?? ?????????????? ?????????? ?????? IP54 ?? ?????????? ?????? (? ????).
????????????????? ?????????????????? ?????????? ? ?????? ?????????? – ??????????????. ??????? ?????????????? ??? ?????? ?????????????????? ? ?????????? ?????????? ?? ??? ?? ?????? ?????????? ??????????.

?????????? ? ?????? ?????????? ? ?????????? T272?? - ? ?????????????? ? Din 43802.

?? ?????? ?? ?????????????? ? ?????????????? ?????????? ??????? ?42608 ?????? ?????????????? ? ?????????? ??????????? ?-4. ?????????????????? ?????????? ?????????? ?? ??????????.
????????? ?????????? ?????????????? ? ?????????????? ? ?????????????? ??? 8.497-83.
????????? M42607, ?42608, ?42609 ?????? ?????????????????? ? ??????? ?????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????????? (????????????????? ?????????????? ?2).

?42607, ?42608, ?42609 ??????? ? ?????????? ?? ? ? 68770-17, ??? ?????????? ?? 25 ?????????? 2022 ?.

????????????????? ??????????:
?42608, ?42609, ?42607, ?42610, ?42611, ?42612 - 2 ????

?? ?42608	?42608
?????? ?????????	?42611
?????? ?????????, ??	72?72
????? ? ????, ??	68?68
????? ??????, ??, ?? ??????	50
????? ?????????	1,5; 2,5
???????? ??????? IP	?????????. IP50
?????, ??, ?? ??????	0,15

?42608

???????? ?????????

μA^* – 100; 200; 300; 500; 1000

?A – 1; 5; 10; 15; 30; 50; 100; 150; 300; 500;

600

? – 1; 2; 3; 5; 10; 15**

? – 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400;

500; 750

?A – 1; 1,5; 2; 4; 6

? – 2; 3; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150;

250; 300; 400; 500; 600

?? – 1; 1,5; 3

?????? ?????????

????????????????

? ??????? ?????? ?? 75 ??

? ?????????????? ????????? ?????????????? ??????????????:
0,035 ??

????????????????

? ?????????? ???????????

?????????????? ? ??????????? ?????? 5 ?A

???????? ?????????????

????????????? -30...+50 °?,

????????????? ?????????? 90 %

?? ?????????????? +30 °?.

????????? 5...30 ?/?²,

????????? 10...70 ??.

????????? 50 ?/?²,

????????? 10...50 ?????? ? ???.

* ?????? ?? ????????? ?42608, ?42609

** ?????? ?? ????????? ?42607, ?42608

?????? ??????????? ??????

????????? ?42608, 0-30 ?, 1,5, ?, ?? 25-7504.132-2007

?? ?????????? ?42608 ? ?????????? ?????????? 0-30 ?, ?????? ?????????? 1,5, ?????????????? ??????????.

?????????:

?/? - ?????????????/????????????? ??????????;

? - ?????????????????????? ??????????;

?3 - ?? ?????????????? ? ?????????? ?????????????? ??????????;

??2 - ?? ?????????????? ?? ?????????? ?????? (?42609, ?42608, ?42607).



????????????? ?? ?????????????? ?????????? ?42608 (? ??????? PDF)